

Vantaggioso:

Modalità di sblocco multiplo: impronta digitale, password, scheda e modalità combinazione.
Tastiera a tastiera completa ad alta sensibilità con retroilluminazione, facile da usare anche nell'oscurità.
Funzionamento facile per l'umanità e la chiara orientamento vocale.
Supporta l'installazione fai da te proprio con un cacciavite, non è necessario alcuno foro.
Funzione del telecomando opzionale.
Il campanello integrato offre ogni comodità per il visitatore.
Alimentato da 4pcs AA batteria e con allarme batteria scarica.
Supporta l'ingresso della batteria di emergenza esterna.
Supporta USB per scaricare i record di frequenza.

Schermo	Display a colori 2.4INCHES
USB	Supporta USB per scaricare il record di frequenza e le informazioni dell'utente
Collettore di impronte digitali	Collettore di impronte digitali induttive del nastro ottico del fondo scuro.
Algoritmo di riconoscimento delle impronte digitali	Algoritmo di impronte digitali ad alta velocità S4A V2.0,
L'impronta digitale Verifica la velocità	≤ 0,1s.
Tasso di errore	≤ 0,0001%
P	≤0,01%
Batteria	4pcs Double-a batteria
linguaggio	Inglese e cinese
Batteria di emergenza	supporto
Tensione di lavoro	Batteria alcalina "AA" 4pcs 1.5v "AA"
Sensore di impronte digitali	Sensore ottico
Metodo di accesso	Impronta digitale + scheda EM + Pincode
Pulsante Quantità	6 pulsanti. (0-3c / m / ok)
Capacità della password	1000 Gruppo
Capacità di impronta digitale	2000 pz.
Temperatura di lavoro	-25 °C ~ 65 °C
Umidità lavorativa	5 ~ 95% RH

Touch-screen Glass door lock

iGlass100



Fingerprint unlock



Password unlock



Swipe unlock



Remote unlock



Attendance Record



Opening record



Close the door
automatically locked



Alarm prompt



Automatic locking

The door is automatically locked,
the door is not closed,
and the alarm is reminded.

Timely reminder

Flood prevention alarm,
anti-technical opening,
comprehensive anti-theft capability

Solid lock tongue

Solid lock tongue is stronger



Emergency opening

Plug in the mobile phone charging treasure to open the door, do not worry about no electricity.



Setup button
Press setup button, it will be reset into factory default within 3seconds.

Battery
4pcs 1.5V Alkaline battery.
low power consumption

Glass door plate
workable for glass door
(thickness 10-12mm)

Battery plate



