التحكم في الوصول إلى باب Wiegand 26 مقاوم للماء 13.56 ميجا هرتز متعدد الوظائف IP68 البطاقة الذكية المستقلة

مواصفات

جهد التشغيل	تيار مستمر 12 فولت ± 10%
قدرة المستخدم	2000

مسافة قراءة البطاقة	سم 6-3
التيار النشط	<60mA
التيار الخمول	25 ± 5 مللي أمبير
تحميل إخراج القفل	ماكس 3A
تحميل إخراج الإنذار	ماكس 20 أ
درجة حرارة التشغيل	-45 ~ درجة 60 درجة
رطوبة العملية	- 10٪ - 90٪ رطوبة نسبية
ضد للماء	يتوافق IP68 مع
وقت ترحيل الباب القابل للتعديل	0-99 ثانية
وقت التنبيه قابل للتعديل	0-3 دقائق
واجهة ويجاند	ويجاند 26 بت

	قفل كهربائي
توصيلات الأسلاك	، زر خروج ، إنذار
	خارجي ، قارئ خارجي

الأسلاك

اللون	وظيفة	وصف
زهري	بيلا	زر الجرس نهاية واحدة
أزرق شاحب	بیل_ب	زر الجرس في الطرف الآخر
أخضر	د 0	خرج D0
أبيض	D1	خرج D1
اللون الرمادي		إنذار سلبي (إنذار إيجابي متصل 12 (+ فولت
الأصفر	افتح	زر الخروج أحد طرفي (الطرف الآخر متصل GND)

بنی	D_IN	مفتاح مغناطيسي من طرف واحد (الطرف الآخر متصل GND)
أحمر	12 فولت +	إدخال طاقة منظم 12 فولت + تيار مستمر
أسود	GND	12V - DC مدخلات الطاقة المنظمة
أزرق	У	مرحل على الطرف (قم بتوصيل قفل کهربائي -" موجب ("
أرجواني	СОМ	ترحیل نهایة عامة ، قم بتوصیل GND
البرتقالي	NC	مرحل نهاية مغلقة (توصيل القفل الكهربائي -" السالب ("

المميزات

IP68 ل ماء ، يتوافق مع ل سبائك الزنك قوية مطلى حالة مضادة للتخريب ل البرمجة الكاملة من لوحة المفاتيح PIN + بطاقة ، PIN ، ل 2000 يستخدم ، ويدعم بطاقة ل يمكن استخدامها كلوحة مفاتيح قائمة بذاتها ل مفاتيح الإضاءة الخلفية ل إدخال ويجاند 26 للاتصال بالقارئ الخارجي ل إخراج ويجاند 26 للاتصال بوحدة تحكم ل وقت إخراج الباب القابل للتعديل ، وقت التنبيه ، وقت فتح الباب (hMA استهلاك منخفض للطاقة (30 ms with 2000 users سرعة التشغيل السريع ، <20 ل قفل حماية الناتج الحالي ماس كهربائي ل سهل التركيب والبرمجة لمكافحة العبث (LDR) ل مقاوم مدمج يعتمد على الضوء ل المدمج في الجرس باللون الأحمر والأصفر والأخضر حالة العمل LED تعرض مؤشرات ا

وصف

الوحدة عبارة عن وحدة تحكم في الوصول مستقلة متعددة الوظائف ذات باب واحد أو لوحة مفاتيح أو قارئ بطاقة. إنه مناسب للتركيب في الأماكن المغلقة أو الخارجية في البيئات Wiegand إلى القاسية. إنه موجود في علبة قوية ومتينة ومقاومة للتخريب من سبائك الزنك مطلية بالكهرباء والتي تتوفر إما بلون فضي لامع أو فضي غير لامع. تم وضع الإلكترونيات في وعاء كامل بحيث تكون الوحدة تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى 2000 مستخدم في خيار البطاقة أو .1968 مقاومة للماء وتتوافق مع رقم التعريف الشخصي. يدعم قارئ البطاقات تحتوي الوحدة على العديد من الميزات الإضافية بما في ذلك .MF المدمج بطاقات 13.56 ميجا هرتز ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية. تجعل هذه الميزات الوحدة Wiegand حماية ماس كهربائي الحالي وإخراج خيارًا مثاليًا للوصول إلى الباب ليس فقط للمحلات الصغيرة والأسر المنزلية ولكن أيضًا للتطبيقات خيارًا مثاليًا للوصول إلى الباب ليس فقط للمحلات الصغيرة والأسر المنزلية ولكن أيضًا للتطبيقات في المحارة والمستودعات والمختبرات والبنوك والسجون







خدمتنا

1 ، الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا 2 ، الصانع والمورد المهنية ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا 2 ، OEM / ODM متاح 2 ، خدمة عالية ، تصميم فاشين ، سعر معقول وتنافسية ، وقت التسليم السريع 2 ، جودة عالية ، تصميم فاشين ، سعر معقول وتنافسية ، وقت التسليم السريع 2 ، خدمة ما بعد البيع: 3 ، خدمة ما بعد البيعنا 3 ، سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة 3 ، تمتع جميع منتجاتنا بضمان لمدة 3 - 3 سفوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان 3 ، تسليم أسرع : حوالي 3 - 3 أيام لعينة النظام ، 4 - 4 يوما للطلب بالجملة ويسترن يونيون ، باي بال ، التأمين التجاري علي ، 4 ، الدفع : يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر وكيل الشحن 3 ، DHL ، FEDEX ، TNT ، UPS ، EMS ، الشحن: لدينا شراكة قوية مع . الخاص بك

س: 1. كيف يمكنني تقديم طلب؟

ج: ضع قائمة باحتياجاتك عبر البريد الإلكتروني. ثم سنرسل لك العرض في أقرب وقت ممكن ، وبعد تأكيد الطلب ، سننظم الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

س: 2. ماذا عن الدفع والشحن؟

باي بال ، ويسترن يونيون. ، T / T ج: الضمان التجاري و إلخ) ، DHL ، FedEx ، TNT UPS) يمكن للعملاء الاختيار عن طريق البحر أو الجو أو السريع

س: 3، كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة؟

ج: يمكننا تزويدك عينة مجانية وتكلفة الشحن المدفوعة من قبلك.

س: 4، متى يمكنني الانتظار للحصول على العينات؟

ج: هذا يعتمد على الكمية. عادة من 3 إلى 7 أيام مقابل 5000 قطعة و7-15 يومًا مقابل 100000 قطعة

س: 5. هل يمكن تخصيص منتجاتك؟

موضع ترحيب. OEM ج: يتم تخصيص جميع منتجاتك تقريبًا ، بما في ذلك المواد والحجم والسماكة والطباعة. أوامر

س: 6. هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟

ومنتجات RFID قارئ / RFID لامات / NFC / RFID لامات / RFID قارئ / RFID قارئ / RFID لامات / RFID علامات / RFID علمات / RFID قارئ / RFID قارئ / RFID قارئ / RFID علمات / RFID علمات / RFID علمات المصنعة الرائدة لبطاقات